

# FICHE TECHNIQUE

## Balise Athéna +

Déclencheur d'alertes manuelles et diffuseur d'alarmes sonores



La balise Athéna + fonctionne sur les réseaux existants GSM (réseau mobile) et sur les réseaux GPRS (réseaux 2g+ et 4G ).

La balise ATHÉNA + permet une communication bidirectionnelle, elle fonctionne de la même manière qu'un téléphone sans clavier. Elle a été testée pour résister aux chocs, aux liquides ainsi qu'aux poussières (certification IP 67).

DATI / PPMS / INCENDIE

### CARACTÉRISTIQUES DE LA BALISE ATHÉNA +

Dimensions	65mm x 46mm x 17mm
Poids	48 g
Réseaux	GSM / GPRS
Batterie	Chargeable 1000mAh/3.7V Li-ion batterie
Chargeur	DC 5V/1A
Microphone et haut-parleur	Intégrés
Durée de la batterie	48 - 72 heures
Mémoire de stockage	4MB (GPRS 8000 units, SMS 400 units)
Température en fonctionnement	-20°C à +70°C
Résistance à l'humidité	5% / 95% sans condensation
Capteur de mouvements	3 axes (chute / detection de mouvements)